

VIVAX VOX

VIVAX

Model : BS-160

Ean code

3856005181827

VIVAX

SPEAKER SYSTEM BS-160



Bluetooth®
mp3



OPIS	
Bluetooth prijenosni zvučnik, USB reproduktor; MP3; FM Radio s memorijom ; AUX LINE in 3,5mm ; USB in; 14W RMS Audio izlaz (2x7,6cm zvučnici, 100Hz-16kHz), Napajanje: 3600mAh Punjiva baterija; Duboki i snažan zvuk, Punjenje putem Micro USB priključka, Do 6,5 sati reprodukcije (na srednjoj jačini)/ Do 3 sata na Maks. jačini; TWS funkcija uparivanja zvučnika za jači zvuk i bolji Stereo efekat; Siri & Google Glasovni asistent kompatibilnost, Mogućnost telefonskog razgovora preko zvučnika; Bočna LED iluminacija, Remen za lakše nošenje, IPX6 Zaštita	
SPECIFIKACIJE	
PLL FM Radio	Da
AM Radio	-
Auto Radio pretraga & Spremanje	Da
FM memorija	30
CD	-
Daljinski upravljač	-
LCD Zaslon	LED osvjetljenje (On/Off tipka, Status baterije)
BBS (Bass boost sound)	Da
Equalizer funkcija	-
Sat	-
Auto Isključenje (ErP2 Reg.)	Da
Pojačalo	2.0Ch, 14W RMS
Frekventni raspon	100Hz - 16kHz +/- 3dB S/N:>70dB, Distortion: <0,1% 1kHz,1W
MULTIMEDIA	
MP3/WMA/FLAC/WAV/AAC	Da / - / - / - / -
Ostalo	TWS (True Wireless Stereo)-Uparivanje dva zvučnika za jači i širi Stereo zvuk ;Siri & Google Glasovni Asistent kompatibilnost, Dolazni poziv i razgovor putem zvučnika, IPX6 klasa zaštite



TERMINALI	
AUX-IN / AUX OUT	Da, 3,5mm / -
STEREO HEADPHONE in	-
USB	Da / MP3 Reprodukcija
FM Antena	Da, priključen Audio kabel
SD/MMC	-
Prekidač za Ukij./Isklj.	Mekane tipke
Wireless MIC / MIC1 / GUITAR	- / - / -
NAPAJANJE / DIMENZIJE	
Audio Snaga	2 x 14W RMS (100Hz-16kHz)
Zvučnici	2x Širokopojasni zvučnici 2x3" (2x7,6cm)
L x W x H dimenzija uređaja	283 x 126 x 123 mm
L x W x H dimenzija kutije	302 x 144 x 144 mm
Težina Bruto/Neto	2,23 / 2,13kg
Napajanje	Lithium Battery 3600mAh, 7,4V
Punjenje	Da, Tip-C USB priključak
Oprema	
Upute za uporabu	English, Croatian, Serbian, Macedonian, Albanian, Slovenian + local market languages
Daljinski upravljač	-
Pribor	Tip-C USB-USB kabel za punjenje, Audio AUX 3,5mm kabel, Uputa za uporabu

* Zbog različitih audio formata i verzije codec formata, moguće je da neće biti podržani svi navedeni formati. Proizvođač nije odgovoran za tako nastale probleme i to se ne smatra kvarom uređaja.

* Specifikacije proizvođača podložne su promjenama bez prethodne najave

